



DATA SHEET

Somos uma indústria, que **desenvolve soluções tecnológicas** oferecendo produtos para o mercado brasileiro nos segmentos de automação industrial, energia solar e telecomunicações.



COMUTADOR NAZDA

PULSO 3 POSIÇÕES MANOPLA CURTA 1NO+1NO

O Comutador Nazda de pulso de 3 posições com manopla curta e dois contatos normalmente abertos (1NO+1NO) é um dispositivo elétrico utilizado para alternar entre três posições em um circuito. Ele possui uma manopla curta que é acionada por um pulso, retornando automaticamente à posição inicial após o acionamento. Com dois contatos normalmente abertos, o comutador permite controlar duas funções ou circuitos separados.

Esse tipo de comutador é comumente utilizado em aplicações onde é necessário um pulso momentâneo para alternar entre diferentes funções ou estados. A manopla curta de pulso permite um acionamento rápido e prático do comutador. Ele oferece confiabilidade e é amplamente utilizado em sistemas elétricos e eletrônicos que requerem seleção rápida e precisa entre diferentes modos ou funções.



DATA SHEET

PARÂMETROS TÉCNICOS DO BOTÃO

Tensão nominal de isolamento
600V AC (50Hz/60Hz)

Corrente convencional de aquecimento
10A

Resistência de isolamento
 $\geq 50\text{M}\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25\text{Min}\Omega$

Vida útil mecânica
1 milhão

Vida útil elétrica
5 milhões

PARÂMETROS TÉCNICOS DA LÂMPADA

Resistência de isolamento
 $\geq 50\text{M}\Omega$

Resistência de contato
 $\leq 25\text{Min}\Omega$

Tensão suportada
2.5KV/min AC;

Onda de tensão
 $\pm 20\%$

Brilho
60cd/m²

Vida útil contínua
100.000 horas

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura
-25°C~55°C

Umidade relativa do ar
 $\leq 85\%$

Funciona normalmente nas seguintes condições
Frequência de vibração 2~80Hz e velocidade de aceleração 0.7g/h

Grau de poluição III

Grau de proteção até IP65

Altitude
 $\leq 2000\text{m}$



nazda.com.br