



### Sensor de abertura smart

- » Tecnologia ZigBee
- » Works with Alexa
- » Works with Google
- » Necessita de um HUB da linha IZY para funcionamento



TECNOLOGIA  
ZIGBEE



CONFIGURAÇÃO  
VIA APP



COMPATÍVEL COM  
ASSISTENTE DE VOZ

Adicione mais inteligência e conforto ao seu sistema de automação IZY. O sensor de abertura smart ISA 1001 é totalmente sem fio e possui a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da sua bateria e velocidade de funcionamento. Este sensor funciona exclusivamente com a linha de automação IZY. Necessita de um hub da linha IZY para funcionamento.

### Especificações técnicas

Protocolo de comunicação sem fio	ZigBee
Frequência de operação	IEEE 802.15.4
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Distância máxima entre o sensor e a parte magnética	≤ 20mm
Alimentação	3VDC, Bateria CR2032
Corrente de operação	Repouso: 10uA Máximo: 30mA
Alarme de bateria "fraca"	Sim, através do APP IZY
Tensão para indicação de bateria baixa	2,6±0,2V
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Dimensão da embalagem (L x A x P)	52,6 x 39,8 x 13,8mm
Peso	0,020 kg

Fotos do produto

