

FS-302

L 2,7 cm

A 7,5 cm

P 4 cm



A fonte de alimentação **FS - 302** é bivolt automática de 12VDC com consumo de até 2A.

Com as tecnologias, **SMART CHIP** e **SISTEMA PSI**, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por **descargas elétricas e ruídos de imagens**.

| | |
|----------------------------|---|
| Tensão de Entrada: | 100 a 240 VAC - 50/60 Hz |
| Tensão de Saída | 12 VDC +/- 5 %. |
| Corrente de Saída: | 2 A |
| Potência: | 24W |
| Ajuste de Tensão: | Não. |
| Padrão POE: | N |
| Conexão de Entrada: | Plug dois pinos |
| Saída com cabo: | 0,5 m |
| Conector P4: | 2,1 x 5,5 x 18,5 mm |
| Peso: | 77 g |
| Material: | Caixa plástica em ABS preta antichamas |



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA

DATA SHEET