intelbras

Manual do usuário

Focus Style



intelbras

Focus Style Headset Bluetooth

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O headset Focus Style tem alta qualidade de áudio e tecnologia bluetooth que permite conectá-lo à outros dispositivos. Esse produto é ideal para auxiliar a ter mais foco e concentração na execução das suas tarefas, evitando ruídos e distrações externas. Além disso, permite mobilidade enquanto estiver ouvindo música, participando de reuniões remotas ou durante chamadas.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Índice

1. Especificações técnicas

2. Características	7
3. Conteúdo da embalagem	7
4. Produto	8
4.1. Modo de colocação	
4.2. Ajuste do arco flexível	
5. Configurações	g
5.1. Carregue a bateria	
5.2. Conexão bluetooth	
5.3. Chamadas	
5.4. Assistente de voz	
5.5. Reprodução de músicas	
5.6. Desconectar headset	
5.7. Conectar headset	
5.8. Ajuste de volume	

o. necomendações	
6.1. Volume	. 14
6.2. Como cuidar	. 14
6.3. Armazenamento	1!
6.4. Informações gerais	. 16
Termo de garantia	17

6 Recomendações

1. Especificações técnicas

Bateria		

Tipo de bateria	Lítio, 220 mAh
Carga total (bateria)	2 horas
Tempo de reprodução (bateria) ¹	Até 16 horas (com 50% do volume)

¹⁰ tempo de reprodução é variável dependendo das condições de uso.

Conectividade

Faixa de frequência bluetooth	2.402 GHz - 2.48 GHz
Versão bluetooth	4.1
Alcance Bluetooth s/ barreira	15 m

Geral

GCIGI		
Indicador visual	LED	
Peso	143 g	
Resposta de frequência dinâmica	20 Hz - 20 kHz	
Driver (mm)	40 mm	
Impedância de entrada (ohms)	32 Ω	
Sensibilidade do driver	99 dB ± 3 dB	

Funcão Acão I FD Bluetooth Alternando e Azul/Vermelho emparelhamento intermitente Bluetooth conectado Intermitente Azul Alternado e Azul/Vermelho Headset Ligado intermitente Headset desligado Intermitente 1x Vermelho

Características

- » Conecte-se à dispositivos móveis/notebooks/tablets através da tecnologia bluetooth.
- » Capacidade de ouvir músicas e chamadas nítidas de alta gualidade.
- » Bateria com ótimo desempenho, obtenha até 12 horas em reprodução.
- » Headset será compatível com qualquer dispositivo que tenha bluetooth acima da versão 2.0.
- » Cancelamento de ruído passivo.
- » LED de sinalização indicando os seguintes status.

3. Conteúdo da embalagem

- » 1× Headset Focus Style
- » 1× Manual do usuário
- » 1× Cabo de auxiliar P2
- » 1× Cabo Micro USB

4. Produto

Focus Style



- Ligar/desligar headset, Atender/desligar ligações, Play/pause música, assistente de voz.
- 2. Entrada auxiliar P2.
- 3 Microfone
- 4. Aumentar volume, Próxima música.
- 5. Reduzir volume, Música anterior.
- 6. Porta de carregamento USB.

4.1. Modo de colocação

Coloque o headset com a central de comando (botões) no ouvido esquerdo. (L) Esquerdo e (R) Direito.

4.2. Ajuste do arco flexível

Faça o ajuste necessário no arco para acomodá-lo adequadamente à cabeça, o protetor auricular de espuma deve adaptar-se confortavelmente sobre o centro do ouvido.

5. Configurações

Ao parear o headset com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

5.1. Carregue a bateria

Para carregar a bateria do Headset deve-se utilizar o cabo USB e conectá-lo ao computador. Também pode ser utilizado uma fonte de carregamento de celular, desde que o conector seja micro USB e a especificação da fonte seja de 5 V - 2 A.

O LED indicador ficará vermelho constantemente durante o carregamento. Depois de totalmente carregado, o LED indicador azul acende.

Importante: o tempo para carregar a bateria completamente é aproximadamente 02:00 horas. Evite utilizar o headphone enquanto estiver sendo carregado.

5.2. Conexão bluetooth

Ligar bluetooth

» Para ligar, pressione o botão (On/Off) ligar / desligar por cerca de 2 segundos haverá um tom de alerta (bip), automaticamente entrará no modo de emparelhamento, apresentando o LED azul e vermelho por 6 segundos alternadamente.

Desligar bluetooth

» Para desligar, pressione o botão (On/Off) ligar / desligar por cerca de 2 segundos haverá um tom de alerta bip e LED acendera vermelho por 2 segundos.

Emparelhamento

- Verifique se o seu telefone ou dispositivo bluetooth está ligado.
- 2. Para emparelhar o headset, caso ainda não tenha sido emparelhado com um dispositivo, ligue o headset. Automaticamente entrará no modo de emparelhamento, apresentando o LED azul e vermelho por 6 segundos alternadamente. Para emparelhar o headset se ele já tiver sido emparelhado com outro dispositivo, verifique se o dispositivo emparelhado anteriormente está desligado.
- 3. Ative a funcionalidade bluetooth no seu telefone ou dispositivos bluetooth the defina-a para procurar dispositivos bluetooth.
- Selecione Focus Style na lista de dispositivos encontrados no seu telefone ou dispositivos bluetooth; haverá um tom de alerta: conectado.
- 5. Quando conectado com sucesso, o LED altera para azul intermitente

Conexão automática

» O headset que foi emparelhado anteriormente com o mesmo dispositivo bluetooth se conectará automaticamente se ele estiver ligado e dentro do alcance de conexão. Caso contrário, o headset entrará no modo de espera.

5.3. Chamadas

Realizar chamada

» Para realizar uma ligação, utilize seu dispositivo móvel normalmente quando o headset estiver conectado a ele.

Receber chamada

» Quando uma chamada é recebida, pressione rapidamente o botão (On/ Off) ligar / desligar para atender.

Rejeitar chamada

» Mantenha pressionado o botão (On/Off) ligar / desligar cerca de 1,5 segundos para rejeitar a chamada.

Encerrar chamada

» Durante uma chamada, pressione o botão (On/Off) ligar / desligar para encerrá-la.

5.4. Assistente de voz

A assistente de voz consiste em ajudar o usuário a fazer pequenas utilizações em seu dispositivo conectado, que tenha suporte a assistente de voz. Para acionar a assistente de voz, pressione rapidamente o botão (*On/Off*) ligar/desligar duas vezes .

» Teste essa função: pressione duas vezes rapidamente e fale abrir calculadora, você sera direcionado para a calculadora

5.5. Reprodução de músicas

Para ouvir música, conecte o headset ao seu dispositivo móvel ou a dispositivos bluetooth compatíveis com o perfil *Bluetooth A2DP*. As funções de música disponíveis dependem dos seus dispositivos bluetooth. Se você recebe ou faz uma chamada enquanto ouve música, a música é pausada até que a chamada termine.

- » Para selecionar a próxima música, pressione rapidamente o botão (+) aumento de volume.
- » Para selecionar a música anterior, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume
- » Para aumentar o volume, mantenha pressionado o botão (+) aumentar volume (quando chegar ao volume máximo será emitido um sinal sonoro).
- » Para diminuir o volume, pressione rapidamente o botão (-) reduzir volume (quando chegar ao mudo será emitido um sinal sonoro).

5.6. Desconectar headset

Para desconectar o headset do dispositivo, desligue-o ou desconecte-o no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

5.7. Conectar headset

Para conectar o headset ao telefone ou aos dispositivos bluetooth que você usou pela última vez, apenas ligue o headset. Caso contrario coloque-o em modo de pareamento pressionado o botão *On/Off* durante 9 segundo e faça a conexão no menu *Bluetooth* do seu dispositivo.

5.8. Ajuste de volume

Aumente ou diminua o volume pressionando continuamente (+) e (-) durante uma chamada ou enquanto ouve música.

Obs.: quando conectado com cabo P2 o ajuste de volume deve ser realizado no dispositivo utilizado como notebook ou dispositivo móvel.

5.9. Alcance bluetooth

- » Alcance bluetooth com barreiras: depende do cenário do usuário, paredes de alvanária, quantidades de paredes entre o dispositivo e headset, outros equipamentos operando na mesma frequência do bluetooth e etc.
- » Sem barreiras: pleno funcionamento em até 15 m.

6. Recomendações

6.1. Volume

» Caso o volume esteja muito alto ou muito baixo, o volume de recepção deve ser ajustado nos botões (+) e (-) do headset.

Atenção: evite o uso com o volume alto por um longo período de tempo, isso poderá prejudicar sua audição. É aconselhável manter o volume em um nível moderado

6.2. Como cuidar

- » Guarde sempre o headset desligado e protegido em segurança
- » Para prolongar a vida útil da bateria, carregue a cada 3 meses (caso o produto esteja sem utilizacão).
- » Não substitua a bateria do headset por conta própria.
- » Não coloque este produto no ambiente com temperatura acima de 60 °C ou no fogo para evitar acidentes com explosão de bateria.

6.3. Descarte



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de residuos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

6.3. Armazenamento

O produto deve ser estocado em sua embalagem original, fechada, a uma temperatura entre -10 °C e 55 °C e umidade relativa menor que 70%. Em virtude das esponjas dos protetores auriculares, o tempo de armazenamento máximo será de 3 anos sob as condições supracitadas. Todavia, o produto tem validade indeterminada.

6.4. Informações gerais

» Aquecimento do material: como o headphone tem a parte interna revestida, não apresenta perigo de queimaduras para o usuário.

A parte externa, por ser de metal, quando exposta durante um longo período ao sol pode aquecer. No entanto, o aquecimento ocorrerá somente se o cliente utilizar o headphone no sol. O mesmo não acontece se o headphone estiver armazenado no case de transporte ou exposto indiretamente (dentro de uma mochila, por exemplo).

- » Cabo P2: não recomendamos utilizar cabos P2 de outros concorrentes pois podem danificar o headphone, Caso utilize o headphone com cabo P2 utilizar o cabo P2 que acompanha o produto.
- » Qualidade no áudio modo headset: é nativo dos sistemas operacionais dos computadores apresentar duas opções de utilização para os fones conectados no computador (modo Headset e modo fones de ouvido). A opção Fones de ouvido possui modo de codificação diferenciado que permite ouvir músicas com som de qualidade mas não reconhece o microfone. Já na opção Headset o computador reconhece o microfone mas utiliza parâmetros de codificação mais simples e que resultam em um áudio voltado à comunicação. Por isso, quando utilizado nesse modo não possui a mesma qualidade para ouvir os graves e agudos do som de maneira límpida. Vale ressaltar que essa não é uma particularidade dos nossos produtos.

Obs.: ao parear o headphone com seu dispositivo Android você poderá visualizar o nível de bateria do headphone. Devido ao tempo de sincronização entre os dispositivos é natural haver uma variação na informação apresentada, sendo assim, aguarde alguns segundos para obter a informação de forma mais precisa.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

- 1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadeouado. O Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
- 2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
- Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

- 4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- 5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vicio não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
- Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
- 7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A — Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 — Sertão do Maruim — São José/SC — 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 — www.intelbras.com.br

02.20

Origem: China