



ECW 1000

Controlador Inteligente Wi-Fi

Acione seus equipamentos elétricos por app ou comando de voz. Versátil, o controlador ECW 1000 E pode ser aplicado nos mais diversos cenários de automação, tornando os seus equipamentos comuns em inteligentes atuando como um interruptor (relé) conectado à internet, podendo ser instalado embutido na parede, no teto ou em caixas de passagem com tampa cega, através de ligação no circuito elétrico com os fios fase e neutro. Crie programações para acionar a iluminação, cafeteira, ventilador de mesa, entre outros equipamentos, de forma automática ou pela interação com outros dispositivos smart da linha Mibo.

- » Controlador de instalação embutida para controle de equipamentos elétricos através do app Mibo Smart
- » Crie programações para acionamentos automáticos de seus equipamentos ou das luzes de seu ambiente
- » Capacidade para até 10 A, podendo ser ligado a um contator para controle de cargas maiores
- » Integração com outros dispositivos inteligentes da linha Mibo
- » Compatível com **Amazon Alexa**, **Google Assistente** e **Samsung SmartThings**
- » Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação

Especificações técnicas

Aplicativo Compatível	Exclusivo Mibo Smart
Entrada	100 ~ 240 Vca 50/60Hz (bivolt automático)
Corrente máxima	10 A
Potência máxima da carga	1.270 W em 127 V (FP=1) 2.200 W em 220 V (FP=1)
Temperatura em operação	0 a 40° C
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth	5.1
Sistemas compatíveis	iOS / Android™
Alcance máximo do Wi-Fi	15 a 20 m do roteador sem obstáculos
Homologação Anatel	02716-25-00160
Dimensão do produto (L x A x P)	88 x 39 x 23mm

Peso do produto	45 g
Dimensão da embalagem (L x A x P)	90 x 28 x 41 mm
Peso bruto	54 g
Material	Plástico com proteção anti-chama
EAN 13	7899298715368
Código do item	4300400

Fotos do produto

